






Руководство

4.16 Установка префикса

Инструкция:

Начало настройки	/%SET	
*убрать префикс	/J1000	
Установка пробела перед штрих-кодом	/J1001	
Префикс + штрих-код	/J1008	
Подтверждение настройки	/%END	

Пример:

Добавление функциональной клавиши «F7» перед штрих-кодом

1. Просканировать штрих-код «начало настройки» и штрих-код «Префикс + Штрих-код» (стр.1);
2. Просканировать штрих-код «Выбор символа» и «Добавление символа перед штрих-кодом» (стр.3);
3. Просканировать штрих-код «F7» (стр.10);
4. Просканировать штрих-код «Подтверждение настройки» (стр.11).

4.17 Установка суффикса

Инструкция:

Начало настройки	/%SET	
*Убрать суффикс	/J2000	
переход на следующую строку после штрих-кода	/J2001	
Без перехода на следующую строку	/J2002	
Установка Tab без перехода на следующую строку	/J2004	
Установка Tab с переходом на следующую строку	/J2005	
Штрих-код + Суффикс (без перехода на следующую строку)	/J2006	
Штрих-код + Суффикс + переход на следующую строку	/J2007	
Подтверждение настройки	/%END	

















Пример:

Добавление функциональной клавиши «F7» после штрих-кода с переходом на следующую строку

1. Просканировать штрих-код «начало настройки» и штрих-код «Штрих-код + Суффикс + переход на следующую строку» (стр.2);
2. Просканировать штрих-код «Выбор символа» и «Добавление символа после штрих-кода» (стр.3);
3. Просканировать штрих-код «F7» (стр.10);
4. Просканировать штрих-код «Подтверждение настройки» (стр.11).















4.18 Выбор символа для добавления префикса/суффикса





















Instructions :

Выбор символа	/%SET	
Добавление символа перед штрих-кодом	/JA100	
Добавление символа после штрих-кода	/JA200	
Control Character	Hex	
^@ (NULL)	/00	
^A (SOH)	/01	
^B (STX)	/02	
^C (ETX)	/03	
^D (EOT)	/04	
^E (ENQ)	/05	
^F (ACK)	/06	
^G (BEL)	/07	
^H (BS)	/08	
^I (HTab)	/09	
^J (LF)	/0A	
^K (VTab)	/0B	
^L (FF)	/0C	

^M (CR)	/0D	
^N (SO)	/0E	
^O (SI)	/0F	
^P (DLE)	/10	
^Q (DC1)	/11	
^R (DC2)	/12	
^S (DC3)	/13	
^T (DC4)	/14	
^U (NAK)	/15	
^V (SYN)	/16	
^W (ETB)	/17	
^X (CAN)	/18	
^Y (EM)	/19	
^Z (SUB)	/1A	
^[(ESC)	/1B	
^\ (FS)	/1C	
^] (GS)	/1D	
^^ (RS)	/1E	
^_ (US)	/1F	
SPC	/20	

Character	Hex	
!	/21	
"	/22	
#	/23	
\$	/24	
%	/25	
&	/26	
'	/27	
(/28	
)	/29	
*	/2A	
+	/2B	
,	/2C	
-	/2D	
.	/2E	
/	/2F	
0	/30	
1	/31	
2	/32	
3	/33	

4	/34	
5	/35	
6	/36	
7	/37	
8	/38	
9	/39	
:	/3A	
;	/3B	
<	/3C	
=	/3D	
>	/3E	
?	/3F	
@	/40	
A	/41	
B	/42	
C	/43	
D	/44	
E	/45	
F	/46	
G	/47	

H	/48	
I	/49	
J	/4A	
K	/4B	
L	/4C	
M	/4D	
N	/4E	
O	/4F	
P	/50	
Q	/51	
R	/52	
S	/53	
T	/54	
U	/55	
V	/56	
W	/57	
X	/58	
Y	/59	
Z	/5A	
[/5B	

\	/5C	
]	/5D	
^	/5E	
_	/5F	
`	/60	
a	/61	
b	/62	
c	/63	
d	/64	
e	/65	
f	/66	
g	/67	
h	/68	
i	/69	
j	/6A	
k	/6B	
l	/6C	
m	/6D	
n	/6E	
o	/6F	

p	/70	
q	/71	
r	/72	
s	/73	
t	/74	
u	/75	
v	/76	
w	/77	
x	/78	
y	/79	
z	/7A	
{	/7B	
	/7C	
}	/7D	
~	/7E	
DEL	/7F	
Function Key	Hex	
F1	/80	
F2	/81	

F3	/82	
F4	/83	
F5	/84	
F6	/85	
F7	/86	
F8	/87	
F9	/88	
F10	/89	
F11	/8A	
F12	/8B	
Backspace	/8C	
Tab	/8D	
Return (ENTER)	/8E	
Enter (Numeric Keypad)	/8F	
Esc	/90	
Arrow Down	/91	
Arrow up	/92	
Arrow right	/93	
Arrow left	/94	
Insert	/95	

Home	/96	
End	/97	
Page up	/98	
Page down	/99	
Left Shift	/9A	
Left Ctrl	/9B	
Left Alt	/9C	
Left GUI	/9D	
Right Shift	/9E	
Right Ctrl	/9F	
Right Alt	/A0	
Right GUI	/A1	
Caps Lock	/A2	
Подтверждение настройки	/%END	